

#### **ENCEINTE APPLIQUE RONDE**

## MWC6/T

Cette enceinte applique ronde et compacte est constituée d'un boitier en métal et d'une grille plate non corrosive. Elle a été conçue pour des installations en plafod ou sur les murs comme les salles de sport. Cette enceinte est fournie avec un support de montage. La surface haut-parleur ronde a une acoustique forte et un haut rendement. Elle convient parfaitement pour la diffusion de musique et de parole. Ce produit procure un son d'excellente qualité.



• Electriques	
Puissance maximale, Watts	9
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/39.9k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.375
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	85 - 18,500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	94
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	102
Puissance Acoustique (dB-PWL @ 1 Watt) 1k/2k Hz, dB	91/89
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180/180
Facteur Q de directivité axiale, 1k/2k Hz	3.1/8.1
● Environnementales	
Indice IP	n/a
Température ambiante Min/Max	n/a
Humidité relative	n/a
● Mécaniques	
Dimensions, mm	170x75
Poids net, Kgs	1.05
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL 9016
Composition	Acier revêtu de poudre
Montage	Vis et crochet



ATEÏS France


ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe 38640 Claix - France Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30 contact@ateis.com - www.ateis-europe.com ATEÏS Suisse SA Chemin de l'Étoile 2 1053 Cugy - Suisse info.ch@ateis.global www.ateis-europe.com






# **GUIDE D'INSTALLATION**MWC6/T


### Vue de côté (unité de mesure: mm)



#### Vue de face (unité de mesure: mm)



- 1) Alignez le support en acier sur la surface de montage, et marquez les trous de fixation.
- 2) Après avoir réalisé le perçage, montez et alignez le support en acier.
- 3) Raccordez la ligne d'alimentation au bornier en fonction de la puissance désirée, en veillant à respecter la polarité.
- 4) Faites glisser le boitier du haut-parleur sur le support en acier et montez-le à l'aide des vis appropriées.



#### Schéma de branchement

# 

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



#### **ATEÏS France**

ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe 38640 Claix - France Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30

contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

## ATEÏS Suisse SA

Chemin de l'Étoile 2 1053 Cugy - Suisse info.ch@ateis.global www.ateis-europe.com

